

**XTENDLAN XL-ADH11A**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 280 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 711 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 609 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>328 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETXTE3156                                    |
| Part No.:    | XL-ADH11A                                     |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### XtendLan XL-ADH11A

Převodník AHD/HD-CVI/HD-TVI videa (do 1080p) a CVBS (PAL/NTSC) na HDMI, VGA a CVBS. Umožňuje připojit HDMI a VGA monitor k zařízení s analogovým HD nebo SD výstupem. Nezávislé na software.

Převodník pro konverzi AHD ale i PAL signálu na HDMI, VGA a PAL. Je multifunkční a užití nalezne pro tyto situace:

- a) zobrazení analogového HD (720p nebo 1080p) na dostupném HDMI/VGA monitoru aniž by se ovlivnila funkce kamerového systému, tj. HD kamera je zapojena jako tzv. loop (smýčka) a signál prochází převodníkem beze změny do DVR. Ale zároveň se posílá konvertovaný výstup do HDMI a VGA portu (simultánně), tj. je možné zapojit i dva monitory najednou.  
Místo HD kamery je možné zapojit i analogovou SD kameru (PAL/NTSC).  
Tzv. režim LOOP
- b) zobrazení analogového HD na monitoru s analogovým vstupem - v tomto režimu se posílá konvertovaný signál na všechny tři obrazové výstupy: HDMI, VGA a CVBS (PAL/NTSC). V tomto režimu je smyčkový port obsazen CVBS výstupním signálem.  
Tzv. režim CVBS OUT
- c) střídavé zobrazení dvou analogových HD kamer (nebo analogových SD kamer) na dva monitory HDMI a VGA - v tomto režimu je možné zobrazovat na HDMI a VGA monitoru vždy jednu HD kameru. Volba je prováděna tlačítkem na konvertoru. Tento režim může zobrazovat jednu kameru v hlavním náhledu a druhou kameru v PIP (picture in picture).  
Tzv. režim HD INPUT

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- Režim přepínače mezi dvěma HD kamerami
- Režimy zařízení se nastavují třemi DIP přepínači
- Simultánní zobrazení na všech třech výstupech
- Rozlišení do 1920 x 1080 při 60 Hz neprokládaně
- Ovládání tlačítka na čelním panelu

**Porty:** 1 x BNC vstup/výstup (kompozitní signál, PAL nebo NTSC), 1 x BNC vstup, 1 x VGA výstup, 1 x HDMI výstup

#### Podporovaná rozlišení:

Vstup: HD-CVI, HD-TVI, AHD, 720p i 1080p (25/ 30 Hz), 960H, NTSC, PAL

Výstupy VGA/HDMI: 480p, 576p, 720p (50/ 60 Hz), 1080i (50/ 60 Hz), 1080p (50/ 60 Hz)

**Napájení:** 12 V, příkon <6 W (adaptér je součástí balení)

**Rozměry:** 130 x 88 x 30 mm

**Hmotnost:** 275 g

**Schéma:**



 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)